CODICE PRODOTTO: 1010421

Mach 1

Honeywell HOWARD LEIGHT

Presentazione generale

Reference Number
1010421

Gamma
Cuffie antirumore

Line
Cuffie antirumore "Arresto rumore" (noise blocking)

Marchio
Howard Leight by Honeywell

Marchio precedentemente noto come
BILSOM

Settore

- Edilizia e Costruzioni
- Industria meccanica / metalmeccanica
- Industrie tessili
- Municipalizzate
- Trattamento delle acque - Municipalizzate
- Industria generica

Utilizzo del prodotto
Cuffie 'Arresto Rumore'

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche
CONVENIENTE Offre una protezione adeguata ad un costo ridotto. CUFFIA LEGGERA La cuffia si caratterizza per una grande leggerezza, ed è dunque confortevole anche in caso di utilizzo prolungato. DIELETTRICA Adatta a tutti gli ambienti di lavoro, anche in presenza di elettricità, in quanto priva di parti metalliche.

Vantaggi
Mach 1 è la soluzione conveniente per una protezione in ambienti con rumorosità contenuta. Leggera e dielettrica.

Descrizione tecnica

SNR (dB)
24

© Honeywell International Inc.

H (dB)
29

M (dB)
21

L (dB)
14

Dati di attenuazione

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	14.4	13.3	11.7	17.6	31.8	30.9	34.7	31.4
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	3.8	2.9	1.8	2.4	2.9	2.8	2.4	4.9
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposée (dB)	10.6	10.4	9.9	15.2	28.9	28.1	32.3	26.5

Tipologia cuffie
Plastic [or Dielectric]

Altro materiale
POM, PP, PUR-E, PVC

Design dielettrico
Sì

Colore
Nero e Rosso

Batterie necessarie
None

Peso (gr)
141

Tipologia archetto
Over-Head

Amplificazione del suono
No

Radio AM/FM
No

Funzione di spegnimento automatico
No

Jack di ingresso audio
No

Alta visibilità
No

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
0

Numero certificazione CE
IFA1501262

Attestato CE
EC Attestation

Numero attestato CE
200421670

© Honeywell International Inc.

Informazioni aggiuntive

User Manual
Earmuff Instruction Poster - IT

Manutenzione

Ciclo di vita
Nel caso in cui i cuscinetti presentino fessurazioni o danneggiamenti, i requisiti prestazionali della cuffia potrebbero essere compromessi, ed è dunque necessario sostituirla

Informazioni per la conservazione
Dopo l'uso, le cuffie devono essere conservate in un contenitore o un armadietto asciutto. Non utilizzare solventi o prodotti a base di petrolio per la pulizia. Non immergere le cuffie in acqua.

Istruzioni per la cura
Le cuffie sono un importante dispositivo di protezione e dovrebbero essere ispezionate ad intervalli regolari. L'uso, la cura e la manutenzione sono fondamentali per un utilizzo ottimale. Le cuffie, e in particolare i cuscinetti, si possono deteriorare con l'uso e dovrebbero essere controllati a intervalli regolari per individuare eventuali rotture o danneggiamenti. Se i cuscinetti si induriscono, si rompono o si deteriorano, è necessario sostituire la cuffia; inoltre, essa deve essere pulita regolarmente, utilizzando prodotti non aggressivi.

Ricambi e accessori

Accessori
Gancio da cintura per il trasporto. Art.1016730
Copricuscinetti Cool II - Copricuscinetti per l'assorbimento del sudore. Art. 1000365 bustine da 5 paia, Art. 1000364 dispenser da 100 paia

Cappuccio Polare - Art. 1016870 Taglia L/XL, Art. 1016871 Taglia S/M

Confezione

Codice EAN
7312550104217

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.